

## CAUTION BEFORE INSTALLATION:

1. SHUT OFF ELECTRICITY FROM MAIN ELECTRIC SUPPLY SOURCE
2. ENSURE (AFTER INSTALLATION) THAT NO BARE WIRES ARE EXPOSED FROM CONNECTORS



## INSTALLATION INSTRUCTIONS:

### Cascade 3-Light Pendant

#### 1. TOOLS NEEDED:

- \*Screwdriver
- \*Electric Pliers

#### 2. INSTALLATION PROCEDURES:

1. Carefully remove all light fixture parts from the box.
2. Assemble Poles (B) to Part (C) by screwing in.
3. Attach Poles (B) to Poles on Canopy (A), slide the Securing Ball (E) into Mounting Bracket (F) secure tightly. Repeat this procedure for the other side.
4. Connect Wire(s) (D1) to marked wire(s) from Main Electrical Source.
5. Connect Ground Wire (D2) to house ground wire (if provided).
6. Insert all connected wires to Main Electrical Source, then attach Mounting Bracket (F) to Ceiling and secure with Mounting Screws (G). Repeat this procedure to the other side.
7. Attach Mounting Plate (H) to Main Electrical Source and secure with Mounting Screws (G).
8. Attach Canopy (A) to Mounting Plate (H), make sure holes on Canopy (A) are aligned with Canopy Screws (I), then secure with Screw Caps (J).
9. Attach Shade (K) to socket on Part (N), and secure with Lock Ring (L), insert 60W Bulb (M).
10. Repeat above procedure for the 2 remaining Shades and Bulbs.

#### PRECAUCION ANTES DE INSTALACION:

1. APAGE LA ELECTRICIDAD DE LA ELECTRICIDAD PRINCIPAL
2. ASEGURE (DESPUES DE INSTALACION) QUE NO HAYGA ALAMBRES SUELTOS Y EXPUESTOS DE LOS CONECTADORES

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACION:

### Cascade 3-Luz Colgante

#### 1. HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- \*Desarmador
- \*Pinzas Electricas

#### 2. PROCEDIMIENTOS DE INSTALACION:

1. Cuidadosamente saque las partes de la caja.
2. Conecte las varillas (B) a la parte (C), atornillandolas.
3. Conecte las varillas (B) a las varillas de la base (A). Inserte la bola de seguridad a el soporte y asegurelo. Repita este procedimiento para el otro lado.
4. Conecte alambre(s) (D1) a alambre(s) marcado de la electricidad principal.
5. Conecte el alambre polo tierra (D2) a el alambre polo tierra de elctricidad principal (si es proveido).
6. Inserte todos los alambres conectados a la caja de electricidad principal, despues conecte el soporte (F) a el techo y asegure con tornillos (G).
7. Conecte el soporte (H) y asegure con tornillos(G).
8. Conecte la base (A) a el plato de soporte (H), asegure que los hoyos de la base (A) esten alineados con los tornillos de la base (I), despues asegure con las tapas de tornillos (J).
9. Conecte la pantalla (K) a el enchufe (N), y asegurelo con el anillo(L), inserte la bombilla de 60W (M)

